

**RESISTENZE**

R 1	Filtro Cav 12EA7GT	0,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 2	Polar. griglia 12EA7GT	32.000 ohm	¼ W	.	.	.	.
R 3	Filtro Cav 12NK7GT	2,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 4	Regolatore del volume	0,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 5	di fuga - griglia 12Q7GT	10 Mohm	½ W	.	.	.	.
R 6	di carico 12Q7GT	0,25 Mohm	½ W	.	.	.	.
R 7	di fuga - griglia 50L6GT	0,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 8	Polariz. griglia 50L6GT	125 ohm	½ W	.	.	.	.
R 11	di serie - griglia 12EA7GT	50 ohm	¼ W	.	.	.	.

**CONDENSATORI**

C 1	Sintonia OC preselet. - mica	60 pF	± 3%	.	.	.	.
C 2	Sintonia OM preselet. - mica	190 pF	± 3%	.	.	.	.
C 3	Sintonia OC preselet. - mica	400 pF	± 3%	.	.	.	.
C 4	Allineam. OC presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 5	Allineam. OM presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 6	Allineam. OC presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 7	Sintonia OM presel. - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 8	Accoppiamento aereo - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 9	Aereo - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 10	Sintonia OC oscillat. - mica	93 pF	± 1%	.	.	.	.
C 11	Sintonia OM oscillat. - mica	460 pF	± 1%	.	.	.	.
C 12	Sintonia OC oscillat. - mica	195 pF	± 1%	.	.	.	.
C 13	Filtro CAV 12NK7GT - carta	50.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 14	Griglia pil. 12EA7GT - mica	100 pF	± 6%	.	.	.	.
C 15	Sintonia 1ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 16	Sintonia 1ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 17	Sintonia 2ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 18	Sintonia 2ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 19	Accopp. rivelatr. M.F. - mica	180 pF	± 6%	.	.	.	.
C 20	Filtro anodo 12Q7GT - mica	200 pF	± 6%	.	.	.	.
C 21	Accopp. griglia 12Q7GT - mica	2.500 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 22	Filtro anodo 50L6GT - mica	25.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 23	Accopp. griglia 50L6GT - mica	5.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 24	Filtro di alimentazione	2 × 30	µF/150 V.	.	.	.	.
C 25							
C 26	Filtro anodo 35Z5GT - carta	0,1 µF	± 6%	.	.	.	.

**INDUTTORI (Avvolgimenti)**

L 1	Induttore d'aereo	.	.	.	.	.	.
L 2	Bobina oscillatrice OC	.	.	.	.	.	.
L 3	Bobina oscillatrice OM	.	.	.	.	.	.
L 4	Bobina preselettore OC	.	.	.	.	.	.
L 5	Bobina preselettore OM	.	.	.	.	.	.
L 6	Induttore di compens. presel. OM	.	.	.	.	.	.
L 7	Trasformatore MF 1	.	.	.	.	.	.
L 8							
L 9	Trasformatore MF 2	.	.	.	.	.	.
L 10							
L 11	Trasformatore d'uscita	.	.	.	.	.	.
L 12	Bobina antironzio	.	.	.	.	.	.
L 13	Bobina mobile altoparlante con cono	.	.	.	.	.	.
L 14	Bobina campo altoparlante	.	.	.	.	.	.
L 15	Bobina di compensazione OC2	.	.	.	.	.	.
L 16	Bobina di compensazione OC1	.	.	.	.	.	.