

**RESISTENZE**

R	1	Filtro CAV 12SA7GT	0,5 Mohm	1/4 W	.	.	.
R	2	Polar. griglia 12SA7GT	32.000 ohm	1/4 W	.	.	.
R	3	Filtro CAV 12SK7GT	2,5 Mohm	1/4 W	.	.	.
R	4	Regolatore del volume	0,5 Mohm		.	.	.
R	5	di fuga - griglia 12SQ7GT	10 Mohm	1/2 W	.	.	.
R	6	di carico 12SQ7GT	0,25 Mohm	1/2 W	.	.	.
R	7	di fuga - griglia 50L6GT	0,5 Mohm	1/4 W	.	.	.
R	8	Polariz. griglia 50L6GT	125 ohm	1/2 W	.	.	.
R	11	di serie - griglia 12SA7GT	50 ohm	1/4 W	.	.	.
R	12	di filtro	1000 ohm	1 W	.	.	.

**CONDENSATORI**

C	1	Sintonia OC presel. mica	31,5 pF	± 3%	.	.	.
C	2	Sintonia OM presel. mica	125 pF	± 6%	.	.	.
C	3	Sintonia OC presel. mica	280 pF	± 6%	.	.	.
C	4	Allin. OC presel. comp.	3 ÷ 50 pF		.	.	.
C	5	Allin. OM presel. comp.	3 ÷ 50 pF		.	.	.
C	6	Allin. OC presel. comp.	3 ÷ 50 pF		.	.	.
C	7	Sintonia OM presel. mica	630 pF	± 6%	.	.	.
C	8	Accoppiam. aereo mica	1000 pF	± 6%	.	.	.
C	9	Aereo mica	1000 pF	± 6%	.	.	.
C	10	Sintonia OC oscill. mica	93 pF	± 1%	.	.	.
C	11	Sintonia OM oscill. mica	460 pF	± 1%	.	.	.
C	12	Sintonia OC oscill. mica	195 pF	± 1%	.	.	.
C	13	Filtro CAV 12SK7GT carta	50.000 pF	± 12,5%	.	.	.
C	14	Griglia pil. 12SA7GT mica	100 pF	± 6%	.	.	.
C	15	Sintonia 1 <sup>a</sup> MF prim. mica	150 pF	± 3%	.	.	.
C	16	Sintonia 1 <sup>a</sup> MF second. mica	150 pF	± 3%	.	.	.
C	17	Sintonia 2 <sup>a</sup> MF prim. mica	150 pF	± 3%	.	.	.
C	18	Sintonia 2 <sup>a</sup> MF second. mica	150 pF	± 3%	.	.	.
C	19	Accopp. rivelatr. MF mica	180 pF	± 6%	.	.	.
C	20	Filtro anodo 12SQ7GT mica	180 pF	± 6%	.	.	.
C	21	Accopp. griglia 12SQ7GT carta	2.500 pF	± 12,5%	.	.	.
C	22	Filtro anodo 50L6GT carta	25.000 pF	± 12,5%	.	.	.
C	23	Accopp. griglia 50L6GT carta	5.000 pF	± 12,5%	.	.	.
C	24				.	.	.
C	25	Filtro di alimentaz. elettr.	2 × 32 µF/250 V		.	.	.
C	26	Filtro anodo 35Z5GT carta	0,1 µF	± 6%	.	.	.

**INDUTTORI (Avvolgimenti):**

L	1	Induttore d'aereo	.	.	.	.	.
L	2	Bobina oscillatrice OC	.	.	.	.	.
L	3	Bobina oscillatrice OM	.	.	.	.	.
L	4	Bobina preselett. OC	.	.	.	.	.
L	5	Bobina preselett. OM	.	.	.	.	.
L	6	Indutt. di compens. preselett. OM	.	.	.	.	.
L	7		.	.	.	.	.
L	8	Trasformatore 1 <sup>a</sup> MF	.	.	.	.	.
L	9		.	.	.	.	.
L	10	Trasformatore 2 <sup>a</sup> MF	.	.	.	.	.
L	11		.	.	.	.	.
L	13	Trasformatore d'uscita	.	.	.	.	.
L	15	Bobina mobile altoparlante	.	.	.	.	.
L	16	Bobina di compensazione OC2	.	.	.	.	.
L	16	Bobina di compensazione OC1	.	.	.	.	.