

RICEVITORE RADIO MARELLI MA-MF Modello 158-154

- Radiofonografo sopramobile MA-MF a 6 valvole
- Gamme ricevibili : onde medie : 515 - 1540 KHz
MF : 87,5 - 100,5 MHz
- Potenza d'uscita 3 W
- Due altoparlanti
- Valvole accese in parallelo
- Amplificatrice RF (grounded grid) e convertitrice doppio triodo 12AT7
- Rivelatore a rapporto asimmetrico
- Consumo 68 V.A.
- Antenna interna a dipolo 300 ohm incorporata nel mobile
- Controlli : volume e tono

Gamma	Frequenza di allineamento	Elementi da regolare
O.M.	600 kHz 1000 kHz 1500 kHz	L3-L4 poi L1-L2 - C10 poi C3
Modulazione di frequenza	88 MHz 100 MHz	L17-L18 poi L6 C42 poi C44