

RICEVITORE MA-MF RADIO MARELLI Modello 156 (Tavola fuori testo)

- 7 valvole più occhio magico
- gamme ricevibili : onde medie : 515-1640 KHz
 onde corte : 3,2-10,1 MHz
 MF : 87,5-100,5 MHz
- Controlli tono e volume
- Amplificatore RF e convertitrice con valvola doppio triodo 12AT7 (circuito grounded grid)
- Potenza d'uscita 3 Watt
- Consumo 68 V.A.

Gamma	Frequenza di allineamento	Elementi da regolare
O.M.	600 kHz	L6 poi L3-L4
	1000 kHz	-
	1500 kHz	C9 poi C5
O.C.	3500 kHz	L5 poi L1-L2
	6000 kHz	-
	9500 kHz	C10 poi C6
Modulazione di frequenza	88 MHz	L21-L22 poi L20
	100 MHz	C51 poi C44