



Freiburg Automatic 7
10-(13-)Kreis-Wechselstrom-
super **699,—**

Fernsteuerung 2007 **65,—**

EC 92, EC 92, ECH 81, EF 89,
EBF 89, EF 86, EC 92,
EL 84, EL 84, EM 71,
RL 232, EABC 80, ECL 80,
B 250 C 150, E 62,5 C 2,
E 25 C 2

Freiburg Automatic 7

10 AM-(13 FM-)Kreise, 2 (3) ver-
änderbar; 12 R_ö + 2 Ge-Dio-
den + 3 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), ge-
trennte AM/FM-Abstimmung
mit 1 Knopf und automat. Um-
schaltung; 6 AM-ZF-Kreise,
ZF-Bandbreite regelbar und
mit Höhenregler gekuppelt,
AM-ZF 460 kHz, Schwundaus-
gleich AM auf 2 Röhren; 8 FM-
ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz,
Schwundausgleich FM auf
1 Röhre, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich,
TA, Automatic Aus, Ein/Aus);
2 Klangtasten (Sprache, Mu-
sik)

NF-Teil

15-W-Gegentakt-Endstufe in
Ultra-Linear-Schaltung; An-
schlüsse für TA, Magnetton
(Normbuchse), Außenlaut-
sprecher; getrennte Höhen-
und Tiefenregler, Höhenreg-
ler mit ZF-Bandbreiteregler
gekuppelt

4 Lautsprecher

1 Hauptlautsprecher, perm.-
dyn., 350 × 240 mm, 1 Haupt-
lautsprecher, perm.-dyn., 170

× 115 mm, 2 Raumklanglaut-
sprecher, perm.-dyn., 200 mm ø

Technische Besonderheiten

Motor-Electronic für Sender-
suchlauf mit elektronischer
Senderraste und automat.
Scharfabstimmung, automat.
Stummsteuerung während des
Einstellvorganges; Anschluß
für Saba-Fernsteuerung 2007
(Ein/Aus, automat. Sender-
suchlauf mit automat. Scharf-
abstimmung, Lautstärkerege-
lung, Umschaltung Sprache/
Musik); 9 beleuchtete Druck-
tasten; Klangbildtasten
Sprache und Musik mit be-
leuchteter Anzeige kombiniert;
Lautsprecher-Umschalter;
auswechselbare Markierungs-
zeichen für UKW-Skala

Antennen

Drehbare Ferritantenne für
ML, Gehäusedipol

Stromversorgung

110, 125, 150, 220, 240 V, ~,
90 W, 1 Sicherung, 1 A für
110, 125, 150 V oder 0,5 A für
220, 240 V. 6 Skalenlampen,
7 V (0,3 A), Röhre, 5 Skalen-
lampen, 8,5 V (0,15 A), Kugel

Ausführung und Gewicht

Nußbaum, hell oder dunkel
poliert, 683 × 428 × 307 mm;
Gewicht 21,8 kg