



Commutatore gamma in posizione OM.  
 .. tono .. " (tono alto).

VALVOLE	12EA7-GT	12NK7-GT	12Q7-GT	35L6-GT	35Z4-GT
Anodo	132	132	60 <sup>mm</sup>	125	178 CA
Schermo	82	82	-	132	-
Calodo	-	-	Scala 300 v	8,8	-

Tensione continua prima del filtro = 180 v.  
 .. .. dopo il .. = 132 v.  
 Corrente anodica totale = 60 mA

MARELLI - Mod. 10A15 e mod. 10A151 D - Ad induttore variabile. Onde medie da 510 a 1570 kc/s. Onde corte da 5,5 a 9,7 e da 9,4 a 16,5 Mc. Media frequenza 470 kc/s. Bobina campo 800 Ω.