

RESISTENZE

R 1	Filtro CAV 12EA7GT	0,5 Mohm	1/4 W	.	.	.
R 2	Polar. griglia 12EA7GT	32.000 ohm	1/4 W	.	.	.
R 3	Filtro CAV 12NK7GT	2,5 Mohm	1/2 W	.	.	.
R 4	Regolatore del volume	0,5 Mohm
R 5	di fuga - griglia 12Q7GT	10 Mohm	1/2 W	.	.	.
R 6	di carico 12Q7GT	0,25 Mohm	1/2 W	.	.	.
R 7	di fuga - griglia 50L6GT	0,5 Mohm	1/2 W	.	.	.
R 8	Catodo 50L6GT	160 ohm	1/2 W	.	.	.
R 9	Filtro	1.000 ohm	1 W	.	.	.
R 10	Filtre MF	32.000 ohm	1/2 W	.	.	.
R 11	Schermi 12EA7 - 12NK7	3.200 ohm	1 W	.	.	.
R 12	Placca 35Z4 - a filo	100 ohm	2 W	.	.	.
R 13	Griglia 50L6	1.000 ohm	1/4 W	.	.	.
R 14	Serie griglia 12EA7	50 ohm	1/4 W	.	.	.

CONDENSATORI

C 1	Sintonia OC2 presel. mica	32 pF ± 6%
C 2	Sintonia OM presel. mica	125 pF ± 6%
C 3	Sintonia OC1 presel. mica	280 pF ± 6%
C 4	Allin. OC2 presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF
C 5	Allin. OM presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF
C 6	Allin. OC1 presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF
C 7	Accopp. OM presel. mica	630 pF ± 6%
C 8	Accoppiam. aereo mica	1.000 pF ± 6%
C 9	Aereo carta	1.000 pF
C 10	Sintonia OC2 oscillat. mica	93 pF ± 1%
C 11	Sintonia OM oscillat. mica	460 pF ± 1%
C 12	Sintonia OC1 oscillat. mica	195 pF ± 1%
C 13	Filtro CAV 12NK7GT carta	50.000 pF
C 14	Griglia pil. 12EA7GT mica	100 pF ± 6%
C 15	Sintonia MF 1 ^a prim. mica	150 pF ± 3%
C 16	Sintonia MF 1 ^a second. mica	150 pF ± 3%
C 17	Sintonia MF 2 ^a prim. mica	150 pF ± 3%
C 18	Sintonia MF 2 ^a second. mica	150 pF ± 3%
C 19	Accopp. Rivelatr. mica	180 pF ± 6%
C 20	Filtro anodo 12Q7GT mica	180 pF ± 6%
C 21	Accopp. griglia 12Q7GT carta	20.000 pF
C 22	Filtro di MF carta	0,1 μF
C 23	Accopp. griglia 50L6 carta	10.000 pF
C 24	Filtro di alimentaz. (elett.)	2 × 32 μF/250 V. p.
C 25	Tono carta	25.000 pF
C 26	Tono carta	25.000 pF
C 28	Filtro di alimentaz. (elett.)	32 μF/250 V. p.
C 29	Massa per fono carta	0,25 μF
C 30	Filtro schermi 12EA7 e 12NK7 carta	50.000 pF
C 31	Rete carta	20.000 pF
C 32						

INDUTTORI (Avvolgimenti)

L 1	Induttore d'aereo
L 2	Bobina oscillatrice OC
L 3	Bobina oscillatrice OM
L 4	Bobina preselett. OC
L 5	Bobina preselett. OM
L 6	Indutt. di compens. preselett. OM
L 7	Trasformatore 1 ^a MF
L 8	Trasformatore 2 ^a MF
L 9	Bobina per trasform. d'uscita
L 10	Bobina per autotrasformatore di alimentaz.
L 11	Bobina mobile
L 12	Induttore OC2
L 13	Induttore OC1
L 14						