

### RESISTENZE

R	1	Catodo 12BA6	50 ohm	1/4 W	.	.	.	.
R	2	Polarizz. griglia 12BE6	20.000 ohm	1/4 W	.	.	.	.
R	3	Filtro CAV 12BE6	0,5 Mohm	1/4 W	.	.	.	.
R	4	Filtro CAV 12BA6	2,5 Mohm	1/2 W	.	.	.	.
R	5	Regolatore di volume	0,5 Mohm		.	.	.	.
R	6	Fuga griglia 12AT6	5 Mohm	1/2 W	.	.	.	.
R	7	Aliment. anodica 12AT6	0,5 Mohm	1/2 W	.	.	.	.
R	8	Fuga griglia 50B5	0,5 Mohm	1/4 W	.	.	.	.
R	9	Catodo 50B5	125 ohm	1/2 W	.	.	.	.
R	10	Filtro	1.000 ohm	1 W	.	.	.	.
R	11	Caduta 35W4	20 ohm	2 W	.	.	.	.

### CONDENSATORI

C	1	Aereo - carta	1.000 pF		.	.	.	.
C	2	Accoppiamento - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C	3	Allineam. OM - compens.	10 ÷ 150 pF		.	.	.	.
C	4	Filtro - mica	280 pF	± 6%	.	.	.	.
C	5	Accordo - mica	80 pF	± 3%	.	.	.	.
C	6	Acc. oscill. OM - mica	320 pF	± 1%	.	.	.	.
C	7	Accordo oscill. 49 m - mica	100 pF	± 3%	.	.	.	.
C	8	Griglia 12BE6 - mica	100 pF	± 3%	.	.	.	.
C	9	Accordo oscill. OM - mica	180 pF	± 1%	.	.	.	.
C	10	Accord. prim. 1ª MF - mica	150 pF	± 3%	.	.	.	.
C	11	Accord. sec. 1ª MF - mica	150 pF	± 3%	.	.	.	.
C	12	Filtro CAV - carta	50.000 pF		.	.	.	.
C	13	Accord. prim. 2ª MF - mica	150 pF	± 3%	.	.	.	.
C	14	Accord. second. 2ª MF - mica	250 pF	± 3%	.	.	.	.
C	15	Catodo 12BA6 - carta	50.000 pF		.	.	.	.
C	16	Accopp. rivel. - mica	315 pF	± 3%	.	.	.	.
C	17	Accopp. griglia 12AT6 - carta	4.000 pF		.	.	.	.
C	18	Placca 12AT6 - mica	100 pF	± 6%	.	.	.	.
C	19	Accopp. griglia 50B5 - carta	10.000 pF		.	.	.	.
C	20	Filtro anodo 50B5	20.000 pF		.	.	.	.
C	21	Rete - carta	50.000 pF		.	.	.	.
C	22				.	.	.	.
C	23	Elettrol. di filtro	32 + 50 µF	- 250 V	.	.	.	.

### INDUTTORI (avvolgimenti)

L	1	Bobina preselett. OM	.	.	.	.	.	.
L	2	Bobina compens. preselett. OM	.	.	.	.	.	.
L	3	Bobina preselett. 49 m	.	.	.	.	.	.
L	4	Bobina preselett. 31 m	.	.	.	.	.	.
L	5	Bobina preselett. 25 m	.	.	.	.	.	.
L	6	Bobina preselett. 19 m	.	.	.	.	.	.
L	7	Bobina oscillat. 49 m	.	.	.	.	.	.
L	8	Bobina oscillat. 31 m	.	.	.	.	.	.
L	9	Bobina oscillat. 25 m	.	.	.	.	.	.
L	10	Bobina oscillat. 19 m	.	.	.	.	.	.
L	11		.	.	.	.	.	.
L	12	Bobina oscillatrice OM	.	.	.	.	.	.
L	13		.	.	.	.	.	.
L	14	Trasform. 1ª MF	.	.	.	.	.	.
L	15		.	.	.	.	.	.
L	16	Trasform. 2ª MF	.	.	.	.	.	.
L	17		.	.	.	.	.	.
L	18	Bobina per trasformatore uscita	.	.	.	.	.	.
L	19	Bobina mobile	.	.	.	.	.	.
L	19	Impedenza d'antenna	.	.	.	.	.	.