

VOCE DEL PADRONE. — R 6000 - RG61.

**TABELLA DEI COMPONENTI**

-----

Resistenze -----			Condensatori -----		
R1	5000	ohm	C1	300	pF
R2	250	"	C2	0,25	MF
R3	2500	"	C3	0,25	MF
R4	6000	"	C4	780	pF
R5	30000	"	C5	700	pF
R6	8000	"	C6	0,25	MF
R7	12500	"	C7	1	MF
R8	0,25	Mohm	C8	0,25	MF
R9	0,15	"	C9	0,25	MF
R10	25000	ohm	C10	300	pF
R11	10000	"	C11	20000	pF
R12	0,25	Mohm	C12	0,25	MF
R13	50000	ohm	C13	4000	pF
R14	0,25	Mohm	C14	6	MF
R15	20000	ohm	C15	6	MF
R16	0,1	Mohm			
R17	2500	ohm			

**TABELLA DELLE TENSIONI**

Valvola	Placca	Schermo	Filamento
56	55 V	=	2,5 V
35	260 V	75 V	2,5 V
35	265 V	80 V	2,5 V
24	180 V	30 V	2,5 V
47	255 V	270 V	2,5 V
80	2 x 350 V		5 V