

# PHONOLA 807

## CAPACITÀ

## RESISTENZE

Nomin.	Valore	Tolleranza %	Tensione di prova Volt	NOTE	Nomin.	Valore	Toll. %	Watt
<b>NELLO CHASSIS M. F.</b>					<b>NELLO CHASSIS M. F.</b>			
C 20	~ 210 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 20	1.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 21	0.1 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Antinduttivo	R 21	10.000 $\Omega$	± 10	1
C 22	0.1 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Antinduttivo	R 22	1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 23	~ 210 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 23	250 $\Omega$	± 10	1/2
C 24	25.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Antinduttivo	R 24	50.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 25	~ 210 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 25	150.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 26	5 pf	± 10	1500 V. $\varphi_b$	Ducati 102	R 26	1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 27	20 pf	± 5	1500 V. $\varphi_b$	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 27	2.500 $\Omega$	± 10	1/2
C 28	0.1 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Antinduttivo	R 28	2.500 $\Omega$	± 10	1/2
C 29	0.1 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Antinduttivo	R 29	60.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 30	~ 220 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 30	2.500 $\Omega$	± 10	1/2
C 31	25.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Antinduttivo	R 31	25.000 $\Omega$	± 10	2
C 32	2 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 32	25.000 $\Omega$	± 10	2
C 33	100 pf	± 10	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 33	1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 34	100 pf	± 10	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 34	0.5 M $\Omega$	± 10	1/2
C 35	0.5 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 35	0.1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 36	~ 220 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 36	20.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 37	15.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 37	0.1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 38	25 uf	+ 100 - 10	15 V. =	Elettrolitico				
C 39	180 pf	± 5	1500 V. $\varphi_b$	Ag.				
C 40	~ 130 pf	-	1500 V. $\varphi_b$	Ag.				
C 41	10.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Res. isol. > 5000 M $\Omega$				
C 42	200 pf	± 5	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	<b>NELLO CHASSIS S. F.</b>			
C 43	400 pf	± 2	1500 V. $\varphi_b$	Ag.	R 41	2.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 44	300 pf	+ 30 - 20	1500 V. =	Antinduttivo	R 42	2.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 45	4 uf	+ 30 - 20	500 V. =	Elettrolitico	R 43	15.000 $\Omega$	± 10	1/2
C 46	50.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 44	250 $\Omega$	± 5	2
C 47	50.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Antinduttivo	R 45	0.1 M $\Omega$	± 10	1/2
C 48	50.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 46	20.000 $\Omega$	± 10	1/2
<b>NELLO CHASSIS S. F.</b>					R 47	300 $\Omega$	± 5	2
C 50	8 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Res. isol. > 125 M $\Omega$	R 48	500 $\Omega$	± 10	1/2
C 51	5.000 pf	± 10	3000 V. $\varphi_b$	Antinduttivo	R 49	2.500 $\Omega$	± 10	2
C 52	1 uf	+ 20 - 10	500 V. =	Res. isol. > 5000 M $\Omega$	R 50	2.500 $\Omega$	± 10	2
C 53	8 uf	+ 30 - 20	550 V. =	Elettrolitico	R 51	5.000 $\Omega$	± 10	1
C 54	8 uf	+ 30 - 20	550 V. =	Elettrolitico	R 52	580 $\Omega$	± 5	
C 55	5.000 pf	± 10	3000 V. $\varphi_b$	Antinduttivo				
C 56	5.000 pf	± 10	3000 V. $\varphi_b$	Antinduttivo				
C 57	0.025 uf	± 10	1500 V. =	Antinduttivo				
C 58	8 uf	+ 20 - 10	1000 V. =	Res. isol. > 125 M $\Omega$				
C 59	50.000 pf	+ 20 - 10	1500 V. =	Antinduttivo				

R. V. = Regolat. di volume 50.000  $\Omega$  esponentiale cursore isolato.  
R. T. = Regolat. di tono 100.000  $\Omega$  esponentiale cursore isolato con interruttore.

V 1

EF 9

Amplificatrice A. F.

V 2

EK 2

Sovrappositrice

V 3

EF 6

Oscillatrice

V 4

AF 3 o WE 33

Amplificatrice M. F.

V 5

AF 3 o WE 33

Amplificatrice M. F.

V 6

ABC 1 o WE 37

Rivelatrice, C. A. V. - Amplificatrice S. F.

V 7

AL 5

Amplificatrice di potenza

V 8

AZ 2 o WE 54

Raddrizzatrice