

RESISTENZE

R 1	Filtro CAV 12EA7GT	0,5 Mohm	¼ W	
R 2	Polar. griglia 12EA7GT	32.000 ohm	¼ W	
R 3	Filtro CAV 12NK7GT	2,5 Mohm	½ W	
R 4	Regolatore del volume	0,5 Mohm		
R 5	di fuga - griglia 12Q7GT	10 Mohm	½ W	
R 6	di carica 12Q7GT	0,25 Mohm	½ W	
R 7	di fuga - griglia 35L6GT	0,5 Mohm	½ W	
R 8	Catodo 35L6GT	250 ohm	½ W	
R 9	Placca 35Z4GT5 a filo	100 ohm	2 W	
R 10	Filtro MF	32.000 ohm	½ W	
R 11	Schermi 12EA7 - 12NK7	6.400 ohm	1 W	
R 12	Rid. filamenti a filo	125 ohm	4 W	
R 13	Griglia 35L6GT	1.000 ohm	¼ W	
R 14	Serie griglia 12EA7GT	50 ohm	¼ W	

CONDENSATORI

C 1	Sintonia OC1 presel. - mica	60 pF	± 3%	
C 2	Sintonia OM presel. - mica	190 pF	± 3%	
C 3	Sintonia OC2 presel. - mica	400 pF	± 3%	
C 4	Allin. OC1 presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF		}
C 5	Allin. OM presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF		
C 6	Allin. OC2 presel. (comp.)	3 ÷ 50 pF		
C 7	Accopp. OM presel. - mica	1.000 pF	± 6%	
C 8	Accoppiamento aereo - mica	1.000 pF	± 6%	
C 9	Aereo - carta	1.000 pF	± 12,5%	
C 10	Sintonia OC1 oscillat. - mica	93 pF	± 1%	
C 11	Sintonia OM oscillat. - mica	460 pF	± 1%	
C 12	Sintonia OC2 oscillat. - mica	195 pF	± 1%	
C 13	Filtro CAV 12NK7GT - carta	50.000 pF	± 12,5%	
C 14	Griglia pil. 12EA7GT - mica	100 pF	± 6%	
C 15	Sintonia 1ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	}
C 16	Sintonia 1ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	
C 17	Sintonia 2ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	
C 18	Sintonia 2ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	
C 19	Accopp. rivelatr. - mica	100 pF	± 6%	
C 20	Filtro anodo 12Q7GT - mica	125 pF	± 6%	
C 21	Accopp. griglia 12Q7GT - carta	5.000 pF	± 12,5%	
C 23	Accopp. griglia 35L6 - carta	5.000 pF	± 12,5%	
C 24	Filtro di aliment. (elett.)	2 × 25 µF	/360 V.p.	
C 25				
C 26	Tono - carta	32.000 pF		
C 28	Tono - carta	32.000 pF		
C 29	Rete - carta	20.000 pF		
C 30	Massa per fono - carta	0,25 µF		
C 31	Filtro scher. 12EA7 - 12NK7 - carta	50.000 pF		

INDUTTORI (Avvolgimenti)

L 1	Induttore d'aereo			
L 2	Bobina oscillatrice OC			
L 3	Bobina oscillatrice OM			
L 4	Bobina preselettore OC			
L 5	Bobina preselettore OM			
L 6	Induttore di compens. presel. OM			
L 7	Trasformatore MF 1			
L 8				
L 9	Trasformatore MF 2			
L 10				
L 11	Bobina per trasformatore d'uscita			
L 12	Bobina antironzio altoparlante			
L 13	Bobina mobile			
L 14	Bobina di campo			
L 15	Induttore OC2			
L 16	Induttore OC1			
L 17	Bobina per autotrasformatore di alimentazione			