



UNDA RADIO - Mod. R 66/2. Ricevitore con sintonia a permeabilità variabile. Una gamma onde medie e cinque bande allargate ad onde corte. Media frequenza 467 kc/s. Potenza indistorta di uscita 3 watt. Consumo 35 watt. (V. a parte tabella valori).